

3M Scotchlok™

Self-Stripping Electrical Double Run Connectors (Flame Retardant)
Connecteurs double fil continu, auto-dénudeurs (Ignifuge)
Conectores derivadores por desplazamiento de aislamiento
(Retardantes a la flama)

560N

054007-09513



UL LISTED as a pressure wire connector. CSA certified.

OPERATING TEMPERATURE: 105° C maximum.
VOLTAGE RATING: 600 Volts maximum, building wire. 1000 Volts maximum in signs, fixtures or luminaries.
WIRE RANGE: **Insulated copper conductors only.**
18-16 AWG solid or stranded (0,75-1,0 mm² solid or stranded), 14 AWG stranded (1,5 mm² stranded).
Maximum insulation O.D.: 0.145 in. (3,68 mm).

Recommended for common thermoplastic-insulated wire such as vinyl.
TO BE SOLD ONLY WITH INSTALLATION INSTRUCTIONS.

Homologué par UL comme connecteur de fils sous pression. Certifié CSA.

TEMPÉRATURE MAXIMUM D'UTILISATION: 105° C maximal.
TENSION NOMINALE: Fil pour construction, 600 volts maximum. 1000 volts maximum pour
panneaux, agencements inamovibles et dispositifs d'éclairage.
Conducteurs en cuivre isolés uniquement.
CALIBRE DE FIL: Fil en cuivre, plein ou toronné, No. 18-16 (calibre AWG),
(fil en cuivre, plein ou toronné, 0,75-1,0 mm²). 14 AWG toronné (1,5 mm² toronné).
Dia. ext. max. d'isolement de fil: 0.145 po (3,68 mm).

Recommandé pour les fils ordinaires à isolation thermoplastique tel que le vinyle.
À VENDRE UNIQUEMENT AVEC LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.

Anotación UL como conector de alambre a presión. Certificado CSA.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 105° C máximo.
INDICACIÓN DE VOLTAJE: Máximo 600V, alambre de construcción. Máximo 1000V en letreros,
accesorios y luminarias.
Conductores de cobre aislado solamente.
CALIBRE DEL ALAMBRE: Alambre para circuito: No. 18-16 AWG (0,75 mm² - 1,0 mm²) sólido o hilos
trenzados. 14 AWG hilos trenzados (1,5 mm² hilos trenzados).
Diámetro exterior máximo del aislamiento del cable: 0.145 pulg (3,68 mm).

Recomendado para alambres con aislamiento termoplástico, por ejemplo, de vinilo.
PARA VENDERSE SOLO CON LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

500

Insulated Connectors
Connecteurs isolés
Conectores aislados

3M

Scotchlok™ 560N



IMPORTANT NOTICE: Before using this product, you must evaluate it and determine if it is suitable for your intended application. You assume all risks and liability associated with such use.

Warranty; Limited Remedy; Limited Liability.

This product will be free from defects in material and manufacture at the time of purchase. **3M MAKES NO OTHER WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.** If this product is defective within the warranty period stated above, your exclusive remedy shall be, at 3M's option, to replace or repair the 3M product or refund the purchase price of the 3M product.

Except where prohibited by law, 3M will not be liable for any indirect, special, incidental or consequential loss or damage arising from this 3M product, regardless of the legal theory asserted.

3M and Scotchlok are trademarks of 3M Company.
Used under license in Canada.
3M et Scotchlok sont des marques de commerce de 3M.
Utilisée sous licence au Canada.

3M Electrical Markets Division
3M, Austin, TX 78726-9000/
3M Canada, London, Ont. N6A 4T1/
3M Mexico S.A. de C.V. Av. Sta Fe No. 55
Colonia Sta Fe C.P. 01210 Mexico D.F.

Made in U.S.A.
Fabriqué aux É.U.
Hecho en E.U.A.

www.3m.com/electrical
78-8126-6673-9



WARNING/MISE EN GARDE/ADVERTENCIA

Turn power off before installing or removing terminal or connector. All work should be done according to appropriate electrical codes.

Coupez le courant avant d'installer ou de retirer des bornes ou des connecteurs. Toute manipulation doit être effectuée selon les codes d'électricité appropriés.

Desconecte la energía eléctrica antes de instalar o quitar una terminal o conector. Todo el trabajo debe hacerse de acuerdo con los códigos eléctricos apropiados.

Installation Instructions Instructions d'installation Instrucciones de instalación

Use only with insulated copper wire. Do not strip insulation. Recommended Tool: 9" lineman's pliers or slip-joint pliers.

À utiliser uniquement avec un fil en cuivre isolé. Ne pas dénuder la gaine isolante. Outil recommandé: pince de monteur de lignes de 9 po ou tenaille à articulation à glissière.

Usar solamente con conductor de cobre aislado. No retirar el forro del conductor. Herramienta recomendada: pinza de 9" o pinza ajustable.

Double Run Connections Doubles connexions de fils continus Tender la conexión doble

